

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Ръководство на потребителя



BG8802

Първо издание

Януари 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ И АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право на обещание от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искиове, основани на договор, неправомерно увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Посетете страницата ни <http://support.asus.com>, която е преведена на много езици.

Съдържание

За това ръководство.....	6
Символи, използвани в това ръководство	7
Типография	7
Предпазни мерки.....	8
Зареждане на Вашето устройство	8
Използване на Вашия ASUS таблет.....	8
Предпазни мерки при пътуване в самолет	8
Съдържание на пакета	9

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия ASUS таблет.....	12
Изглед отпред	12
Изглед отзад	14
В страничното отделение	17

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Конфигуриране на Вашия ASUS таблет	20
Инсталиране на micro SIM карта	20
Инсталиране на microSD карта	23
Зареждане на Вашия ASUS таблет	26
Включване на Вашия таблет	28
Жестове за ASUS таблет	29

Глава 3: Работа с Android™

Стартиране за пръв път	36
Android™ заключен екран.....	37
Отключване на Вашето устройство	38
Добавяне на тапет към заключен екран.....	38
Добавяне на изпълним модул към заключен екран	39
Вход в Google Now	39

Начален екран.....	41
Изгледи на екрана	42
Заклучване на ориентацията на екрана	43
Използване на функциите за повикване и изпращане на съобщения.....	44
Осъществяване на повиквания	44
Настройване на Вашите контакти.....	44
Изпращане на текстово съобщение	45
Управление на настройките на SIM картите	46
Свързване със света.....	47
Свързване към мобилни мрежи.....	47
Свързване с Wi-Fi мрежи.....	47
Използване на Bluetooth.....	48
Управление на приложения	51
Създаване на преки пътища до приложения	51
Премахване на приложение от Начален екран	51
Преглед на информация за приложение	52
Създаване на папка на приложение.....	53
Преглед на приложения в екрана Последни.....	54
Task Manager (Диспечер на задачите)	56
File Manager (Диспечер на файлове)	58
Достъп до вътрешната памет.....	58
Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение.....	58
Настройки	60
Бързи настройки на ASUS.....	60
Изключване на Вашия ASUS таблет	62
Поставяне на ASUS таблет в спящ режим	62

Глава 4: Предварително инсталирани приложения

Предварително инсталирани приложения	64
Google Play Музика	64
Camera (Камера)	66
Галерия	70
Имейл	76
Gmail	78
Play Store	79
Карти	80
SuperNote	81
AudioWizard (Съветник за аудио)	87
App Lock	88
приспособления	91
ASUS Battery (ASUS батерия)	92

Приложения

Предотвратяване на слухови увреждания	94
Декларация за съответствие на ЕК	94
СЕ маркировка	95
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE	95
Изискване за електрическа безопасност	96
Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS	96
Информация за покритието	96
Съобщение за Green ASUS	96
Правилно изхвърляне на продукта	97

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия ASUS таблет, организирани в следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия ASUS таблет.

Глава 2: Използване на Вашия ASUS таблет

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия ASUS таблет.

Глава 3: Работа с Android™

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Android™ на Вашия ASUS таблет.

Глава 4: Предварително инсталирани приложения

Този раздел предлага информация за предварително инсталираните приложения на Вашия ASUS таблет.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за Вашия ASUS таблет.

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация, която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задачи и за да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия ASUS таблет.

Типография

Подчертан = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат избрани.

Курсив = Показва раздели в това ръководство, с които можете да направите справка.

Предпазни мерки

Зареждане на Вашето устройство

Уверете се, че Вашият ASUS таблет е напълно зареден преди да го използвате в батериен режим продължително време. Не забравяйте, че захранващият адаптер зарежда Вашия ASUS таблет, докато е включен в източник на променлив ток. Обърнете внимание, че зареждането на Вашия ASUS таблет отнема много повече време, ако работите по време на зареждане на батерията.

ВАЖНО! Не оставяйте ASUS таблет свързан към източник на захранване щом вече е напълно зареден. ASUS таблет не е проектиран да остава включен в електрическата мрежа продължително време.

Използване на Вашия ASUS таблет

Препоръчва се ASUS таблет да се използва само при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Продължителното излагане на прекалено висока или прекалено ниска температура може да изтощи и да съкрати живота на батерията. За да се гарантира оптимална производителност на батерията, уверете се, че батерията не е изложена на температура, различна от препоръчителната.

Предпазни мерки при пътуване в самолет


Свържете се с авиокомпанията, с която пътувате, за да научите повече за услугите, които можете да използвате по време на полет, както и за ограниченията при работа с ASUS таблет.

ВАЖНО! Можете да пуснете ASUS таблет през рентгеновите машини на летището (използват се за предмети, поставени на багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори или пръчки.

Съдържание на пакета



ASUS таблет



Адаптер



Микро USB кабел



Техническа документация
и гаранционна карта

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.
 - Съдържанието може да варира съобразно държавата или региона.
-

Глава 1:

Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия ASUS таблет

Изглед отпред



1 Високоговорители

Високоговорителите Ви дават възможност да слушате звук направо от Вашия ASUS таблет. Звуковите функции се контролират софтуерно.

2 Слушалка-приемник

Слушалката-приемник Ви дава възможност да чувате човека в другия край на линията.

3 Сензор за близост

Сензорът за близост забранява сензорната функция и изключва подсветката, когато използвате своя ASUS таблет, за да осъществите или приеми повикване.

4 LED на сензор за близост

LED индикаторът на сензора за близост излъчва слаби инфрачервени лъчи и позволява на сензора за близост да определи разстоянието между Вас и Вашия ASUS таблет.

5 Предна камера

Вградената предна камера Ви дава възможност да правите снимки или да записвате видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.

Изглед отзад



1 Бутон за силата на звука

Бутонът за силата на звука Ви дава възможност да увеличавате или намалявате силата на звука на Вашия ASUS таблет.

Освен това, можете да направите следното като използвате бутоната за силата на звука:

- Натиснете и задръжте бутоната за намаляване на силата на звука, за да активирате режим Vibrate (Вибрация).
- В режим Vibrate (Вибрация), натиснете бутоната за намаляване на силата на звука веднъж, за да преминете в Silent Mode (Тих режим).
- Натиснете и задръжте бутоната за увеличаване на силата на звука и регулирайте силата на звука на музика, предупреждения за съобщения и аларми.

2 Бутон за включване и изключване

Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, за да включите своя ASUS таблет или да го събудите от режим в готовност.

За да изключите своя ASUS таблет, натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди. Когато бъдете подканени, натиснете **Изключване**, след което натиснете **ОК**.

За да заключите своя ASUS таблет или за да го поставите в режим на готовност, натиснете и бързо пуснете бутона за включване и изключване.

Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за четири (4) секунди, за да накарате устройството да се изключи.

ВАЖНО!

- Когато Вашият ASUS таблет е неактивен за (15) секунди, той автоматично влиза в режим на готовност.
 - Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба на данни. Силно Ви препоръчваме често да архивирате своите данни.
-

3 Micro USB 2,0 порт

Използвайте порта за micro USB (универсална серийна шина) 2,0, за да заредите батерийния модул или да сохраните своя ASUS таблет. Този порт Ви позволява също така да прехвърляте данни от Вашия компютър на ASUS таблет и обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако свържете своя ASUS таблет с USB порта на компютъра, ASUS таблет ще се зарежда, само когато е в спящ режим (екранът е изключен) или когато е изключено захранването.

4 Порт за високоговорител/слушалки с микрофон

Този порт Ви дава възможност да свържете своя ASUS таблет към високоговорители с усилвател или слушалки.

ВАЖНО! Този порт не поддържа външен микрофон.

5 Задна камера

Вградената задна камера Ви дава възможност да правите HD снимки или да записвате HD видеоклипове с помощта на Вашия ASUS таблет.

6 Странично отделение

Страничното отделение има гнездо за micro SIM (Subscriber Identity Module) карта и гнездо за microSD карта.

Забележка: Вижте раздел **В страничното отделение** за повече информация.


7 Тъчскрийн панел

Тъчскрийн панелът Ви дава възможност да управлявате своя ASUS таблет с помощта на жестове.

8 Микрофон

Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео разговор, запис на глас или елементарни аудио записи.

В страничното отделение



1 Гнездо за Micro SD карта

ASUS таблет има гнездо за вграден четец на карти с памет, който поддържа картови формати microSD и microSDHC.

Забележка: Вижте раздел *Инсталиране на microSD карта* за повече информация.

2 Гнезда за Micro SIM карта*

ASUS таблетът се предлага с вградени гнезда за microSD карти, които поддържат мрежови честоти WCDMA, DC-HSPA и GSM/EDGE.

Забележка: Вижте раздел *Инсталиране на microSD карта* за повече информация.

* Броят на гнездата за microSD карта се различава в зависимост от държавата или региона.

Глава 2:
Използване на Вашия ASUS
таблет

Конфигуриране на Вашия ASUS таблет

Инсталиране на micro SIM карта

Преди да можете да можете да осъществявате повиквания, да изпращате текстови съобщения или да се свързвате към мобилна мрежа чрез Вашия ASUS Tablet, трябва да инсталирате micro SIM (Subscriber Identity Module) карта.

Инсталиране на micro SIM карта:

1. Отворете капака на страничното отделение на Вашия ASUS таблет.

За модели с две SIM карти




За модели с една SIM карта



2. Поставете micro SIM карта в произволно гнездо за micro SIM карта като металните клеми сочат нагоре.

За модели с две SIM карти




За модели с една SIM карта




3. Поставете обратно капака на отделениято.

За модели с две SIM карти



За модели с една SIM карта



Инсталиране на microSD карта

Инсталиране на microSD карта:

1. Отворете капака на страничното отделение на Вашия ASUS таблет.

За модели с две SIM карти




За модели с една SIM карта



2. Поставете microSD карта в гнездото за microSD карта като металните клеми сочат нагоре, както е показано.

За модели с две SIM карти




За модели с една SIM карта




3. Поставете обратно капака на отделениято.


За модели с две SIM карти



За модели с една SIM карта



Зареждане на Вашия ASUS таблет



Зареждане на Вашия ASUS таблет:

- A** Свържете micro USB кабел към захранващия адаптер.
- B** Включете micro USB конектора във Вашия ASUS таблет.
- C** Включете адаптера в заземен контакт.



Заредете Вашия ASUS таблет за осем (8) часа, преди да го използвате на батериен режим за пръв път.

ВАЖНО!


- Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер и micro USB кабел при зареждане на Вашия ASUS таблет. Използването на различен захранващ адаптер може да повреди Вашия ASUS таблет.
 - Отстранете защитния филм от адаптера и micro USB кабела, преди да заредите ASUS таблет. Така ще предотвратите нараняване.
 - Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с подходящо напрежение. Изходното напрежение на този адаптер е DC5,2V, 1,35A.
 - Когато използвате своя ASUS таблет в режим на зареждане от контакт, заземяният контакт трябва да бъде достатъчно близо до устройството и да е лесно достъпен.
 - Не поставяйте обекти върху Вашия ASUS таблет.
-

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ASUS таблет може да се зарежда чрез USB порт на компютър само в режим sleep (Сън) (изключен екран) или в изключено положение.
 - Зареждането чрез USB порт на компютър може да отнеме по-дълго време.
 - Ако Вашият компютър няма достатъчно енергия за зареждане на Вашия ASUS таблет, заредете ASUS таблет от контакт.
-

Включване на Вашия таблет

Натиснете бутона на захранването за около две (2) секунди, за да включите Вашия ASUS таблет.





Жестове за ASUS таблет

Жестовите Ви позволяват да стартирате програми, да получавате достъп до настройки и да навигирате във Вашия ASUS таблет. Вижте следните инструкции относно използването на жестове за сензорния екран на Вашия ASUS таблет.


Плъзгане/натискане и задържане/дълго натискане



- За да преместите приложение, натиснете го и без да го пускате го плъзнете на новото място.
- За да изтриете приложение от основния екран, натиснете и задържете приложението, след което го плъзнете до горната част на екрана.
- За да направите снимка на екрана, натиснете и задържете .


ЗАБЕЛЕЖКА: За да активирате тази настройка, отидете на  > **ASUS Customized Setting (ASUS персонализирана настройка)**, след което поставете отметка в **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Заснемане на екрана чрез клавиша "Последни приложения")**.

Натискане/докосване




- Натиснете приложение, за да го стартирате.
- В приложението Диспечер на фалове, натиснете и отворете файл.

Намаляване




Приближете два пръста върху сензорния панел, за да намалите изображение в Галерия, Карты или Места.

Увеличаване



Раздалечете два пръста върху сензорния панел, за да увеличите изображението в Галерия, Карты или Места.

Бързо плъзгане








Плъзнете пръста си надясно или наляво върху сензорния панел за превключване между екраните или за прелистване на страници в електронна книга или галерия със снимки.

Глава 3:
Работа с Android™




Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия ASUS таблет за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Android™.

Стартиране на Вашия ASUS таблет за пръв път:


1. Включете Вашия ASUS таблет.
2. Изберете език, след което натиснете .
3. Изберете метод на въвеждане или формат на клавиатурата, след което натиснете .
4. Изберете тип мрежа (мобилен оператор, Wi-Fi или и двете), за да се свържете с интернет, след което натиснете .
5. От списъка с налични Wi-Fi мрежи изберете име на мрежа и натиснете . За да пропуснете свързването към мрежа натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои Wi-Fi мрежи може да изискват въвеждане на парола.

6. Изберете типа на синхронизирането на данни, след което натиснете
7. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните елементи:
 - Google акаунт
 - Google настройки и услуги
8. Задайте местна дата и време, след което натиснете .
9. Натиснете  или , за да отидете на екран Home Screen (Начален екран).
10. В Начален екран, натиснете **OK**, за да започнете навигацията във Вашия ASUS таблет.

Android™ заключен екран

Панел с час,
дата и време




Икона за заключване


Стартираща програма
Google Now


Отключване на Вашето устройство

Натиснете и плъзнете  до .





Добавяне на тапет към заключен екран

Плъзнете заключения екран надясно, за да видите панела с тапети и инструменти, след което натиснете , за да изберете тапет от Галерия или Тапети.





Добавяне на изпълним модул към заключен екран

Плъзнете заключения екран надясно, за да видите панела с тапети и инструменти, след което натиснете  и изберете изпълним модул.




Вход в Google Now

Натиснете  в системната лента, след което плъзнете до Google иконата.



Google Now

Google Now е Вашият личен асистент в ASUS таблет, който Ви дава незабавен достъп до актуализации на времето, ресторанти в близост, график на самолетни полети, уговорени срещи и друга информация, въз основа на Вашата уеб история, синхронизирани календари и напомнания.




Начален екран




Изгледи на екрана

Вграденият G сензор на Вашия ASUS таблет позволява автоматично завъртане на екрана според начина, по който държите устройството. Можете бързо да превключвате между изглед "пейзаж" или "портрет" като движите своя ASUS таблет наляво или надясно.

Изглед Пейзаж





Изглед Портрет




Заклучване на ориентацията на екрана

По подразбиране, екранът на ASUS таблет автоматично променя ориентацията си от Landscape (Пейзаж) на Portrait (Портрет) и обратно в зависимост от това как държите Вашия ASUS таблет.

За да забраните функцията за автоматично завъртане на екрана, следвайте стъпките по-долу:

1. Натиснете  в Начален екран, за да отворите екрана Всички приложения.
2. Натиснете  > **Достъпност**, след което натиснете **Автоматично завъртане на екрана** за размаркиране.






ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да разрешите/забраните функцията за автоматично завъртане на екрана от **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**. За повече информация, вижте раздел **Настройки**.


Използване на функциите за повикване и изпращане на съобщения

Осъществяване на повиквания

За позвъняване:

1. Натиснете  в Начален екран.
2. Натиснете клавишите, за да въведете номера, на който искате да позвъните.
3. Натиснете  или  за набиране.

ЗАБЕЛЕЖКИ:



- Можете да зададете имена на бутоните за повикване и да промените функциите на SIM картите. За повече информация относно тези функции, вижте раздел *Управление на настройките на SIM картите*.
- Ако е поставена само една SIM карта, натиснете  за набиране.

4. Натиснете , за да прекратите повикването.

Настройване на Вашите контакти



Добавяне на нов контакт

Добавяне на нов контакт:

1. В Начален екран, натиснете  > .
2. За да запишете нов контакт във Вашия ASUS таблет, натиснете **Device (Устройство)**. За да запишете нов контакт във Вашата SIM карта, натиснете съответния SIM акаунт.
3. Въведете информацията за новия контакт, след което натиснете **Готово**.

Импортиране на контакти



Импортиране на контакти:


1. В Начален екран, натиснете , след което натиснете  > **Управление на контакти**.
2. Натиснете **Импортиране/Експортиране**, след което натиснете SIM картата, която съдържа контактите, които искате да импортирате във Вашия ASUS таблет.
3. Натиснете **Device (Устройство)**, след което натиснете контакти.
4. Когато сте готови, натиснете **Import (Импортиране)**.


Изпращане на текстово съобщение

Вашият ASUS таблет Ви дава възможност да организирате своите текстови съобщения от даден контакт в един низ от съобщения, като по този начин е по-лесно да следвате съобщенията и да изпращате подходящи отговори.

Изпращане на текстово съобщение:


1. В Начален екран, натиснете .
2. В поле **До**, въведете телефонния номер на получателя или натиснете , за да изберете получател от списъка с контакти, след което натиснете **OK**.
3. Натиснете и въведете своето съобщение в полето **Въведете съобщение**.
4. Когато сте готови, натиснете SIM акаунта, от който искате да изпратите съобщението.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е инсталирана само една SIM карта, натиснете , за да изпратите съобщение.

Управление на настройките на SIM картите

Вашият ASUS таблет Ви дава възможност да управлявате функциите на Вашите SIM карти. Той Ви позволява да разрешите или забраните своя SIM акаунт, да задавате имена на Вашите SIM карти или да изберете една от своите SIM карти като основна.






ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само за ASUS таблети с две SIM карти.

Свързване със света

Свързване към мобилни мрежи

След като инсталирате SIM картата, Вие сте готови да използвате своя ASUS таблет за осъществяване на повиквания/получаване на съобщения или прехвърляне/получаване на данни. Различните страни или региони може да разполагат с различни мобилни мрежи и да се наложи да конфигурирате своя ASUS таблет за достъп до тези мрежи.

Конфигуриране на настройката на Вашите мобилни мрежи:

1. Направете едно от следните неща, за да отидете в екран Settings (Настройки):
 - Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения, след което натиснете .
 - Плъзнете пръста си надолу от горната част на екрана, за да отидете до **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете .
2. В екрана Настройки натиснете **Още...**, след което натиснете **Мобилни мрежи**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте раздел **Настройки** за повече информация относно ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS).



ВАЖНО! Ако ASUS таблет не се свързва към мрежа, обърнете се към Вашия мобилен оператор за помощ.

Свързване с Wi-Fi мрежи

Технологията за Wi-Fi мрежи Ви дава възможност безжично да обменяте данни чрез мрежа. За да използвате Wi-Fi, разрешете Wi-Fi функцията във Вашия ASUS таблет и се свържете към безжична мрежа. Някои безжични мрежи са защитени с ключ или цифрови сертификати и изискват допълнителни стъпки за настройка; други мрежи са отворени и можете лесно да се свържете с тях.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете Wi-Fi функцията, когато не я използвате, с цел икономия на батерията.

Разрешаване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения, след което натиснете .

2. Плъзнете Wi-Fi ключа в положение ВКЛ. В това положение Вашият ASUS таблет сканира за налични Wi-Fi мрежи.
3. Натиснете име на мрежа, за да се свържете с мрежата. Ако мрежата е защитена, трябва да въведете парола или други идентификационни данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Вашият ASUS таблет открие мрежа, към която вече сте се свързвали, той автоматично ще се свърже с нея.

Използване на Bluetooth

Разрешаване и забраняване на Bluetooth на Вашето устройство



Bluetooth е безжичен стандарт, който се използва за размяна на данни при малки разстояния. Bluetooth се използва в много продукти, като например смартфони, компютри, ASUS таблети и слушалки.

Bluetooth е много полезен за пренос на данни между две или повече устройства, които се намират близо едно до друго.

Първия път, когато се свързвате с Bluetooth устройство, трябва да го сдвоите с Вашия ASUS таблет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключвайте Bluetooth, когато не го използвате, за да пестите батерия.

За разрешаване или забрана на Bluetooth функцията на ASUS таблет можете да използвате един от следните начини:



- Натиснете , за да отидете на екрана Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ВКЛ**.
- Плъзнете Notification area (Област за уведомяване), за да покажете панела **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете



Сдвояване на Вашия ASUS таблет с Bluetooth устройство

Преди да се свържете с Bluetooth устройство, първо трябва да сдвоите Вашия ASUS таблет с това устройство. Устройствата остават сдвоени, освен ако не премахнете сдвоената връзка между тях.

Сдвояване на Вашия ASUS таблет с Bluetooth устройство:

1. Натиснете  за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ВКЛ.**
2. Натиснете **Bluetooth**, за да покажете всички достъпни Bluetooth устройства.



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, проверете дали Bluetooth функцията му е ВКЛ. и дали му е зададена настройка Откриваемо.
 - Вижте техническата документация на устройството, за да научите как да включите Bluetooth функцията му и как да го направите откриваемо.
-
3. Ако Вашият ASUS таблет приключи сканирането преди Вашето Bluetooth устройство да е готово, натиснете **ТЪРСЕНЕ НА У-ВА.**
 4. В списъка с налични устройства, натиснете Bluetooth устройството, с което искате да сдвоите. Следвайте инструкции на следващия екран, за да завършите сдвояването. Ако е необходимо, вижте техническата документация, предоставена с Вашето устройство.

Свързване на Вашия ASUS таблет с Bluetooth устройство

След като сдвоите своя ASUS таблет с Bluetooth устройство, ще можете лесно да се свързвате ръчно с устройството, когато то отново е в обхват.

Свързване с Bluetooth устройство:

1. Натиснете  за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ВКЛ.**
2. В списъка със **СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА**, натиснете името на сдвоеното устройство.

Премахване на сдвояване и конфигуриране на Bluetooth устройство

Премахване на сдвояване или конфигуриране на Bluetooth устройство:


1. Натиснете , за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ВКЛ**.
2. Натиснете **Bluetooth**, след което натиснете  до свързаното Bluetooth устройство, за което искате да премахнете сдвояването, или което искате да конфигурирате.
3. От екрана на сдвоеното Bluetooth устройство можете да направите следното:
 - Натиснете **Раздвояване**, за да премахнете сдвояването с устройството.
 - Натиснете **Преименуване**, за да преименувате Bluetooth устройството.
 - Натиснете някои от посочените профили, за да разрешите или забраните профил.
4. Натиснете , за да се върнете назад към предишния екран.

Управление на приложения

Създаване на преки пътища до приложения

Получете лесен достъп до някои от любимите Ви приложения като създадете преки пътища до тях във Вашия начален екран.

Създаване на преки пътища до приложения:


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. От екрана Всички приложения, натиснете и задръжте иконата на съответното приложение, след което я плъзнете до Начален екран.

Премахване на приложение от Начален екран

Освободете пространство за нови преки пътища като премахнете съществуващи преки пътища от Вашия начален екран.


Премахване на преки пътища до приложения:

1. Натиснете и задръжте приложение докато на екрана не се появи **X Премахване**.
2. Плъзнете приложението до **X Премахване**, за да го премахнете от Начален екран.



Преглед на информация за приложение

Можете да видите подробна информация за приложение докато създавате пряк път до приложението. Задръжте приложението на екрана. Всички приложения, на дисплея се появява Начален екран и ще се появи **Информация за приложението** в горната част на Home Screen (Начален екран). Плъзнете приложението до **Информация за приложението**, за да покажете подробна информация за него.



Създаване на папка на приложение

Можете да създадете папки, за да организирате преките пътища на Вашия Начален екран.


Създаване на Папка с приложения:

1. В екран Home Screen (Начален екран) натиснете и плъзнете приложение или пряк път към друго приложение, докато не се появи прозрачно поле.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Създадената папка е показана в прозрачен квадрат.
 - Можете да добавяте множество приложения във Вашата папка.
-


2. Натиснете новата папка и натиснете **Папка без име**, за да преименувате папката.




Преглед на приложения в екрана Последни

Екранът Последни Ви дава възможност да видите списък с преки пътища до приложенията въз основа на приложенията, които сте стартирали наскоро. Като използвате екрана Последни, можете лесно да се върнете на приложение или да превключвате между последните стартирани приложения.


Достъп до екрана Последни:

1. Натиснете  в системната лента.
2. На дисплея се появява списък на всички наскоро стартирани приложения. Натиснете приложението, което искате да стартирате.



Преглед на менюто на последно използвано приложение:

1. Натиснете и задръжете последно използвано приложение, за да отворите неговото меню.
2. За да премахнете приложението от списъка, изберете **Премахване от списъка**. За да видите информация за приложението, изберете **Информация за приложението**.





ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да премахнете скорошно приложение от списъка като го плъзнете наляво или надясно.

Task Manager (Диспечер на задачите)


ASUS диспечер на задачи показва списък с използваните в момента помощни програми и приложения и тяхната употреба в проценти на Вашия ASUS таблет. Можете също така да отворите и затворите всички изпълняващи се приложения едно по едно, или да затворите всички приложения и помощни програми едновременно като използвате функцията **Close All (Затвори всички)**.


Управление на Диспечер на задачите:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения и натиснете **приспособления**, за да отворите менюто Графични компоненти.
2. Натиснете и задръжте **ASUS Task Manager (ASUS диспечер на задачите)**, за да покажете прозореца ASUS диспечер на задачите Начален екран.



- Плъзнете списъка нагоре и надолу, за да видите всички стартирани приложения.





- Натиснете  до изпълняващо се приложение, за да го затворите. Натиснете **Close All (Затвори всички)**, за да затворите всички изпълняващи се приложения.

File Manager (Диспечер на файлове)

Диспечер на файлове Ви дава възможност да откривате и управлявате данни във вътрешната памет или във външни устройства за съхранение.



Достъп до вътрешната памет

Достъп до вътрешната памет:


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете  > **Internal Storage (Вътрешна памет)** в левия панел, за да видите съдържанието на Вашия ASUS таблет, след което натиснете елемент за да го изберете.

Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение

Достъп до външно устройство за съхранение:

1. Плъзнете лентата за уведомления в горната част на екрана, за да покажете полето за уведомления.
2. Натиснете  **Open**, за да покажете съдържанието на Вашата microSD карта. За да демонтирате microSD карта от Вашия ASUS таблет, натиснете  **Unmount**.

ВАЖНО! Уверете се, че сте записали своите данни в microSD картата преди да я демонтирате от Вашия ASUS таблет.





Персонализиране на Вашето съдържание

От Диспечер на файлове можете да копирате, изрязвате, споделяте и изтривате съдържанието на Вашето устройство и инсталираното външно устройство за съхранение.

Когато персонализирате файл или папка, поставете отметка в кутийката на файла или папката и лентата с действия ще се появи в горния десен ъгъл на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКИ:



- Действието  ще се появи, само ако персонализирате файл или файлове в папката.
- Можете също така да поставите отметка във файла или папката, след което го/я плъзнете и пуснете в желаната папка-местоназначение.




Настройки

Екрана с настройки Ви позволява да конфигурирате настройките на Вашия ASUS таблет. Можете да използвате това системно приложение, за да конфигурирате безжичните връзки, хардуера, личен акаунт и системни настройки на Вашия ASUS таблет.


Има два начина за влизане в екран Настройки.

1. От екрана Всички приложения, натиснете  за да отворите менюто.
2. Плъзнете надолу лентата за уведомления в горната част на екрана, за да покажете панела **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете .




Бързи настройки на ASUS

Бързи настройки на ASUS




Панел за бърза настройка на ASUS

Натиснете отделните икони на помощните програми, за да разрешите или забраните съответната функция.



Панели за известяване

Панели за известяване се появяват под панела Quick Setting (Бърза настройка) за предупреждения и актуализации на приложения, входящи имейли и статус на помощни програми.



ЗАБЕЛЕЖКА: Плъзнете известието надясно или наляво, за да премахнете елемнт от списъка.

Изключване на Вашия ASUS таблет

Можете да изключите Вашия ASUS таблет по един от следните начини:

- Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, когато бъдете подканени, натиснете **Power Off (Изключване)**, след което натиснете **OK**.
- Ако Вашият ASUS таблет спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване в продължение на около четири (4) секунди, докато ASUS таблет не се изключи.

ВАЖНО! Принудителното изключване на системата може да доведе до загуба на данни. Не забравяйте да архивирате данните си редовно.

Поставяне на ASUS таблет в спящ режим

За да поставите ASUS таблет в спящ режим, натиснете бутона за включване и изключване веднъж.



Глава 4:
Предварительно
инсталирани приложения

Предварително инсталирани приложения

Google Play Музика

Приложението Възпроизвеждане на музика с интегриран интерфейс за Вашата музикална колекция, Ви дава възможност да възпроизвеждате своите музикални файлове, записани във вътрешната памет или във външно устройство за съхранение.


Можете да разбъркате и възпроизвеждате всички музикални файлове в произволна последователност или да прелиствате, за да изберете желания албум, за да се насладите на музиката.

За да стартирате Google Play Музика, натиснете  в екран Home Screen (Начален екран), след което натиснете .

Натиснете, за да сортирате аудиофайловете си по Скорости, Албуми, Изпълнители, Песни, Списъци за изпълнение и Жанрове

Търсене на музикален файл

Настройки за Възпроизвеждане на музика




Аудио- и видеокодеци, поддържани от ASUS таблет:

Decoder	Аудио кодек	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Видео кодек	H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8 (Видеокодек)
Encoder	Аудио кодек	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Видео кодек	H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Камера)

Приложението на камерата Ви дава възможност да правите снимки и да записвате видеа с Вашия ASUS таблет

За да стартирате Camera (Камера), натиснете  в Home Screen (Начален екран).

ЗАБЕЛЕЖКА: Направените снимки и записаните видеа могат да се видят с помощта на приложението **Gallery (Галерия)**.

Снимане

От екрана на камерата натиснете , за да правите снимки.

Натиснете за избор на ефекти

Натиснете, за да конфигурирате настройките на камерата

Натиснете, за да превключите камерата

Плъзнете за увеличаване/намаляване

Натиснете за избор на режими


Натиснете за заснемане

Натиснете за визуализация за скорошни картини/видеа



Запис на видео

От екрана на камерата натиснете , за да стартирате запис на видео.



Докато протича запис, можете да използвате плъзгача за мащабиране, за да увеличите или намалите видеото.

Конфигуриране на настройките и ефектите на камерата

Приложението Camera (Камера) също така Ви позволява да промените настройките на камерата и да приложите ефекти върху Вашите картини и видеа.

Конфигуриране на настройките на камерата


Конфигуриране на настройките на камерата:

От екрана на камерата натиснете .

ВАЖНО! Приложете настройките преди да правите снимки или да записвате видео.

Натиснете, за да регулирате други настройки

Натиснете, за да регулирате видео настройките



Натиснете, за да регулирате настройките на камерата

По-долу са настройките на камерата на Вашия ASUS таблет, които можете да използвате при правене на снимки с висока резолюция или заснемане на видео с висока резолюция.



Натиснете тази икона, за да регулирате баланса на бялото, ISO настройките, стойностите на резолюцията, разделителната способност на камерата, режимите за снимане и настройките на фокуса, за да правите снимки с висока резолюция.



Натиснете тази икона, за да регулирате баланса на бялото, стойността на резолюцията и настройките на фокуса, за да записвате видео с висока резолюция.




Натиснете тази икона, за да разрешите инструкции на екрана, да добавите информация за местоположението на Вашите снимки и видеа, да конфигурирате други настройки на камерата, както и да възстановите настройките по подразбиране на камерата на Вашия ASUS таблет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да регулирате функцията за баланс на бялото с помощта на задната камера.


Прилагане на ефекти на камерата

Прилагане на ефекти на камерата:

От екрана на камерата натиснете , след което натиснете, за да изберете от списъка с разнообразни фотографски ефекти на камерата.

ВАЖНО! Изберете ефект преди да правите снимки или да записвате видео.

Натиснете за
избор на ефект




Галерия

Разглеждайте изображения и възпроизвеждайте видеа в ASUS таблет като използвате приложението Галерия. Това приложение Ви позволява да редактирате, споделяте или изтривате изображения и видеофайлове, записани във Вашия ASUS таблет. От Галерия можете да показвате изображения в слайдшоу или да натиснете за преглед на избраното изображение или видеофайл.

За да стартирате Галерия, натиснете  в Home Screen (Начален екран).

Основен екран на Галерия

Плъзнете отляво надясно или обратно, за да видите скорошни снимки и видеа.



Натиснете за бързо стартиране на приложението Camera (Камера)



Натиснете за бързо стартиране на приложението Camera (Камера)

Плъзнете стрелката надясно, за да отворите снимки и видеа от "cloud" паметта

Плъзнете стрелката надясно, за да отворите снимки и видеа по албум, време, местоположение и хора

Споделяне и изтриване на албуми

За да споделите албум, натиснете и задръжте албум докато в горната част на екрана не се появи лентата с инструменти. Можете да качите и споделите избраните албуми онлайн или да ги изтриете от Вашия ASUS таблет.





Споделяне, изтриване и редактиране на изображения

За споделяне, редактиране или изтриване на изображение, натиснете, за да отворите изображение, след което натиснете изображението, за да стартирате лентата с инструменти в горната част на екрана.


Споделяне на изображения


За да споделите това изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете, за да изберете, след което натиснете  и изберете от списъка за споделяне на приложения.




За споделяне на множество изображения:


1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете , след което изберете от списъка за споделяне на приложения.



Редактиране на изображение


Редактиране на изображение:

1. От екрана Галерия, отворете албума с изображението, което искате да редактирате.
2. Натиснете изображение, за да го отворите, след което натиснете .
3. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.




Изтриване на изображения

Изтриване на изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да изтриете.
2. Натиснете изображение, за да го отворите, след което натиснете .
3. Натиснете **ОК**.

Изтриване на множество изображения:

1. От екрана Галерия, отворете албума с изображенията, които искате да изтриете.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете , след което натиснете **ОК**.



Имейл

Приложението Имейл Ви дава възможност да добавите POP3, IMAP и Exchange акаунти, за да можете да получавате, създавате и преглеждате имейли направо от своя ASUS таблет.

ВАЖНО! Трябва да сте свързани с интернет, за да можете да добавите имейл акаунт или да изпращате или получавате имейли от добавените акаунти.



Настройка на имейл акаунт

Натиснете, за да настроите имейл акаунт:


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , за да стартирате имейл приложение.
3. От екрана на приложението Имейл, въведете имейл адреса си и паролата, след което натиснете **Напред**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изчакайте Вашият ASUS таблет автоматично да провери настройките на Вашия сървър за входящи и изходящи имейли.

4. Конфигурирайте **Опции за профила** и натиснете **Напред**.








5. Въведете името на акаунта, който искате да покажете в изходящите съобщения, след което натиснете **Напред**, за да влезете във Вашата папка за входящи.



Добавяне на имейл акаунти

Добавяне на имейл акаунти:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , след което влезте чрез своя акаунт.
3. Натиснете  > **Настройки**, след което натиснете  за добавяне на имейл акаунт.






Gmail

С Gmail приложението можете да създадете нов Gmail акаунт или да синхронизирате Вашия съществуващ Gmail акаунт, за да можете да изпращате, получавате и преглеждате имейли направо от Вашия ASUS таблет. Разрешаването на това приложение Ви дава достъп до други Google приложения, които може да изискват Google акаунт, като например Play Store.


Настройка на Gmail акаунт

Натиснете, за да настроите Gmail акаунт:


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , за да стартирате Gmail.
3. Натиснете **Съществуващ** и въведете своите **Имейл адрес** и **Парола**, след което натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Натиснете **Нов** ако нямате **Google Account (Google акаунт)**.
- Когато се регистрирате, трябва да изчакате докато Вашият ASUS таблет комуникира с Google сървъри, за да се настрои Вашият акаунт.

4. Можете да използвате своя Google акаунт за архивиране и възстановяване на Вашите настройки и данни. Натиснете , за да се регистрирате в своя Gmail акаунт.

ВАЖНО! Ако имате други имейл адресни акаунти освен Gmail, използвайте **Имейл адрес**, за да спестите време и да имате достъп до всички имейл акаунти едновременно.




Play Store


Получавате достъп до забавни игри и приложения в Play Store, като използвате Google акаунт.

ВАЖНО! Можете да получавате достъп до Play Store като се регистрирате в Google акаунта си.

Достъп до Play Store

Достъп до Play Store:

1. В Начален екран, натиснете  .
2. Ако вече използвате Google акаунт, натиснете **Съществуващ** и въведете имейл акаунта и паролата си. Ако нямате акаунт, натиснете **Нов** и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.
3. След като се регистрирате, можете да започнете да изтеглите приложения от Play Store и да ги инсталирате на Вашия ASUS таблет.





ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения са безплатни, а други могат да таксуват кредитната Ви карта.

Карти


Google Maps Ви дава възможност да преглеждате и намирате места, учреждения и да давате напътствия. Приложението също така Ви помага да проверите текущото си местоположение и да споделяте информация с други.

Използване на Google Maps

Използване на Google Maps:

1. Натиснете , за да отворите екрана Всички приложения, след което натиснете  .
2. Използвайте лентата за търсене в горната част на екрана, за да персонализирате търсенето си.

Изглед Портрет




SuperNote

SuperNote е лесно за използване приложение, което Ви дава възможност да пишете бележки, да си драскате, да правите снимки, да ги вмъквате, да записвате звук и видео за по-интерактивно изживяване.

Можете също така да споделяте своите бележки чрез ASUS WebStorage акаунт.

За да стартирате SuperNote, натиснете  в екрана Home Screen (Начален екран).


Основен екран на SuperNote




Създаване на нов бележник




Създаване на нов бележник:

1. Натиснете **Add a new Notebook (Добави нов бележник)**.
2. Дайте име на файла и изберете **Pad (Панел)** или **Phone (Телефон)** за размер на страницата.
3. Изберете шаблон. Страницата с новите бележки се появява незабавно.



Нов интерфейс на бележници в SuperNote



ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на режима и лентата с инструменти за бележника се променят, когато натиснете режим , режим  или режим .

Персонализиране на бележника







SuperNote Ви дава възможност да проявите творчество в бележниците. От лентата с инструменти можете да изберете няколко инструмента, които Ви дават възможност да персонализирате бележниците си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на лентата с инструменти могат да варират според избрания режим.


Персонализиране на бележник:

1. В основния екран на SuperNote, натиснете бележника за персонализиране.
2. Натиснете произволни икони в лентата с инструменти, за да започнете да редактирате своя бележник.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За режим  натиснете ▼ в лентата с инструменти на бележника, след което натиснете  за инструкции за начините на писане, когато е необходимо.
 - За режим , натиснете , за да изберете цвят и дебелина на текста.
 - За режим , натиснете , за да изберете щрих, цвят, прозрачност и дебелина.
-

SuperNote режим само за четене

За да разрешите режим само за четене, натиснете  , след което **Read only** (Само за четене).

Натиснете, за да разрешите режим Редактиране



Преименуване на бележник

За преименуване на бележник:


1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Rename (Преименуване)**.
2. Въведете името на файла, след което натиснете **OK**.

Скриване на бележник

За скриване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла с бележника, след което натиснете **Lock to hide (Заклучване за скриване)**.
2. Въведете своята парола и натиснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ще бъдете подканени да въведете нова парола, когато скриете своя бележник за пръв път.
 - За да видите скритите бележници в основния екран, натиснете , след което натиснете **Show locked notebook (Покажи скрит бележник)**.
-


Изтриване на бележник


За изтриване на бележник:


1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Delete (Изтриване)**.
2. Натиснете **Delete (Изтриване)**, за да потвърдите изтриването на бележника.

AudioWizard (Съветник за аудио)

Съветник за аудио Ви дава възможност да персонализирате режимите на звука на Вашия ASUS таблет за по-ясен изходен звук, който отговаря на действителните сценарии на употреба.

За да стартирате Съветник за аудио натиснете  в Начален екран, след

което натиснете .



Използване на Съветник за аудио

Използване на Съветник за аудио:

1. В прозореца Съветник за аудио натиснете режима на звука, който искате да активирате.
2. Натиснете done **OK**, за да запишете избория режим на звука и да излезете от прозореца Съветник за аудио.


App Lock

Заклучване на приложения е приложение, което ограничава достъпа до избрани приложения и файлове.

Използване на App Lock

Използване на App Lock:

1. В Начален екран натиснете , след което натиснете .
2. Натиснете **Start (Старт)**, след което настройте паролата си.



Set the password

Create the password for App Lock.

New password:

4-12 digits

Confirm new password:


4-12 digits

Отказ OK

3. Натиснете **OK**, за да отидете в екрана на App Lock (Закл. на приложения).

Екран App Lock (Заклучване на приложения)

Преместете плъзгача надясно, за да активирате списъка с приложения.




Натиснете тук, за да конфигурирате настройките на App Lock (Заклучване на приложения).

Натиснете приложенията, които искате да заключите или натиснете заключеното приложение, за да го отключите.

ЗАБЕЛЕЖКА:



- Знаци за заключване ще се появят до заключените приложения в Home Screen (Начален екран).
 - Ще бъдете подканвани да въведете паролата си всеки път, когато искате достъп до заключени приложения.
-

Екран File Protection (Защита на файлове)



Използване на защита на файлове

Използване на защита на файлове:

1. Натиснете **File Protection (Защита на файлове)**, след което натиснете  , за да отворите приложението File Manager (Диспечер на файлове).
2. Натиснете, за да изберете файловете, които искате да защитите, след което натиснете  . Файловете, които искате да защитите, появяват на екран File Protection (Защита на файлове).

приспособления

Графичните компоненти са мини приложения, които Ви дават удобен достъп до полезни и забавни приложения в Начален екран на Вашия ASUS таблет.

За преглед на графични компоненти натиснете  в Начален екран, следкоето натиснете **приспособления**.

Показване на графичен модул в Начален екран


От екрана Графични компоненти, плъзнете пръста си наляво или надясно, за да изберете графичен компонент. Натиснете и задръжте избрания графичен компонент, след което го плъзнете до Начален екран.

ВАЖНО!

- Възможно е да бъдете подканени да извършите допълнителни задачи, като например регистриране или активиране преди да можете да използвате дадена мрежа.
- Ако няма достатъчно място на екрана, където сте поставили графичния компонент, той няма да бъде добавен към екрана.

Премахване на графичен компонент от Начален екран


От екрана Начален екран, натиснете и задръжте графичния компонент докато не се появи **X Премахване**. Без да си мръднете пръста, плъзнете графичния компонент към **X Премахване**, за да премахнете графичния компонент от Начален екран.



Премахване на графичен компонент от Начален екран



ASUS Battery (ASUS батерия)

ASUS батерия е специален графичен компонент, проектиран да показва статуса на батерията на Вашия ASUS таблет, съдържанието на аксесоарите и цветовете.

За преглед на графични компоненти натиснете  в Начален екран, след това, което ръководя. Натиснете **приспособления**.

Показване на графичен компонент ASUS батерия в Начален екран

От екран Графични компоненти, плъзнете пръста си наляво или надясно, за да изберете графичен компонент ASUS батерия. Натиснете и задръжте графичния компонент, след което го плъзнете до Начален екран.



ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да видите статуса на батерията на Вашия ASUS таблет в областта на ASUS за бърза настройка и известия. За повече информация, вижте раздели **ASUS бърза настройка** и **Панел за настройка**.

Приложения

Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук продължително време.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

За Франция, както се изисква от френската алинея L. 5232-1, това устройство е тествано и отговаря на изискванията за нялягане на шума на стандартите NF EN 50332-2:200NF и EN 50332-1:20000.

Декларация за съответствие на ЕК

Този продукт отговаря на правилата в директивата за радио и телекомуникационни интерфейси 1999/5/EC. Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от <http://support.asus.com>.

CE маркировка

CE 2200

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това оборудване отговаря на изискванията на директива 1999/5/EC на Европейския парламент и Комисията от 9 март 1999 година, относно радио и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие.

Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 1,49 W/kg.

Това оборудване може да се използва в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS контролите, свързани с радарно откриване, не са достъпни за потребителя.

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE

Това устройство отговаря на изискванията на EC (1999/519/EC) относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета за защита на човешкото здраве.

Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез регулярни и щателни оценки на научни изследвания. Единицата за измерване на препоръчаното от Европейския съвет ограничение за мобилни устройства е "специфичен коефициент на поглъщане" (SAR), а SAR ограничението е 2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява изискванията на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).

При използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е включено в европейски стандарти EN 50566 и EN 62209-2. SAR стойностите са измерени при директен контакт на устройството с тялото, докато устройството предава при най-високото си сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони.

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0,75mm² или H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на нашите клиенти на решения за рециклиране на нашите продукти, батерии и други компоненти, както и опаковъчни материали. Посетете

<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация за рециклиране в различните региони.

Информация за покритието

ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата безопасност е нанесено покритие върху корпуса на устройството, с изключение на областите, където се намират входовете и изходите на компютъра.

Съобщение за Green ASUS

ASUS прави всичко възможно да създава екологични продукти/опавковки и да пази здравето на потребителите като едновременно се грижи за околната среда. Намалването на страниците в ръководството съответства на намалването на емисиите на въглероден двуокис.

За повече информация относно ръководството на потребителя и сходна информация, вижте ръководството, предоставено с ASUS таблет или посетете страницата за поддръжка на ASUS на адрес <http://support.asus.com/>.

Правилно изхвърляне на продукта



Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.



НЕ хвърляйте батерията в огъня. Символът на зачеркната кофа за боклук показва, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.



НЕ изхвърляйте ASUS таблета с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден така, че да могат частите му да се рециклират. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.



НЕ хвърляйте ASUS таблета в огъня. НЕ давайте на късо контактите на батерията. НЕ разглобявайте ASUS таблета.

Име на модела: K00Z (ME175CG)

Производител:	ASUSTeK Computer Inc.
Адрес:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Оторизиран представител в Европа:	ASUS Computer GmbH
Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00Z

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010.AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.-4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-1(2000-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1(2006-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-2(2003-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2(2010-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360 (2001-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360/A1 (2012-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013	

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-ROHS Directive

CE marking

Ver. 130816

CE 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 6/1/2014

Year to begin affixing CE marking:2014

Signature : _____

Устройството е предназначено за използване във всички държави от ЕС.

Ограничени безжични честоти лента във Франция

Някои области във Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лоши случаи е • 100mW за честота честота 2.4 GHz (2400 MHz-24835 MHz) • 100mW за честоти между 24865 MHz и 24835 MHz • 10mW до 15mW за всички работещи в честотната лента 24865 MHz - 24835 MHz. Има някои възможности за употреба на открито в частни собственици или в частната собственост на обществени лица, употребата е обем на предвидената процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2485-24835 MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост. За департаментите посочени по-долу, за честота честота 2.4 GHz • Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW. • Максималната разрешена мощност на открито е 10mW. Департаментите, в които използването на честотната лента 2400-24835 е разрешено с ERP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко от 10mW за външна употреба.

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantiques	84 Hautesse	Това изключение може да се промени с
02 Aisne	24 Dordogne	59 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges	Фронтът, което ще Ви даде възможност
03 Allier	25 Doubs	50 Meuse	67 Bas Rhin	89 Yonne	да използвате мрежовата карта с
05 Hautes Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut Rhin	90 Territoire de Belfort	
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute Saône	94 Val de Marne	други работни на Франция. Проверете на
09 Ariège	34 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire		страницата на ART за най-актуалната
09 Ariège	34 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire		информация (www.helcom.fr) Свалете
11 Aude	37 Indre et Loire	61 Orne	75 Paris		WiLAN карта, прилага по-малко от 100mW,
12 Aveyron	41 Loiret Cher	63 Puy de Dôme	82 Tarn et Garonne		не надвишава 10mW.

The device can be used in all the EU countries.

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are • 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz-24835 MHz) • 100mW for frequencies between 24865 MHz and 24835 MHz. Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 24865 MHz to 24835 MHz. There are few possibilities for outdoor use. On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2485-24835 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted. In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band • Maximum authorized power indoors is 100mW. • Maximum authorized power outdoors is 10mW. Departments in which the use of the 2400-24835 MHz band is permitted with an ERP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantiques	84 Hautesse	This requirement is likely to
02 Aisne	24 Dordogne	59 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges	change over time, allowing you
03 Allier	25 Doubs	50 Meuse	67 Bas Rhin	89 Yonne	to use your wireless LAN card in
05 Hautes Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut Rhin	90 Territoire de Belfort	more areas within France. Please
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute Saône	94 Val de Marne	check with ART for the latest infor-
09 Ariège	34 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire		mation (www.helcom.fr) Your
09 Ariège	34 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire		WiLAN Card transmits less than
11 Aude	37 Indre et Loire	61 Orne	75 Paris		100mW, but more than 10mW.
12 Aveyron	41 Loiret Cher	63 Puy de Dôme	82 Tarn et Garonne		





support.psus.com

CE 2200